

Zubehör für 3KC3, 3KC6 Hilfsschalter beinhaltet 3 Wechsler: 1 Wechsler für Stellung I, O, II für 40-160A mit verbundenen gemeinsamen Kontakten enthält 1 Stück inkl. Schraubenset



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör für Netzumschalter
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte / unverzögert schaltend	3
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte / unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte / unverzögert schaltend	0
Eignung	
Eignung zur Verwendung	3KC3, 3KC6
Produktdetails	
Produktbeschreibung	Hilfsschalter mit 3 Wechsler: eins für Position I, O und II, mit verbundenem COM Anschluss, AC13 2 A 250V ac
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	0,5 bis 2,5mm <sup>2</sup> eindrätig / 0,5 bis 1,5mm <sup>2</sup> mehrdrätig
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>	Rahmenklemme

## Mechanischer Aufbau

Höhe	48,4 mm
Breite	104 mm
Tiefe	17,8 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Nettogewicht	600 g

## Approbationen Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung



CCC

[Sonstige](#)



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC9603-2>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3KC9603-2>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3KC9603-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC9603-2)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



