

Zubehör für 3KC3, 3KC6 Hilfsschalter beinhaltet 3 Wechsler: 1 Wechsler für Stellung I, O, II für 40-160A mit separaten Kontakten enthält 1 Stück inkl. Schraubenset



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör für Netzumschalter
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / der Hilfskontakte / unverzögert schaltend	3
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte / unverzögert schaltend	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte / unverzögert schaltend	0
Eignung	
Eignung zur Verwendung	3KC3, 3KC6
Produktdetails	
Produktbeschreibung	Hilfsschalter mit 3 Wechsler: eins für Position I, O und II, mit separatem COM Anschluss, AC13 2A 250V ac
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	0,5 bis 2,5mm ² eindrätig / 0,5 bis 1,5mm ² mehrdrätig
<ul style="list-style-type: none"> für Hilfs- und Steuerstromkreis 	Rahmenklemme

Mechanischer Aufbau

Höhe	48,4 mm
Breite	104 mm
Tiefe	17,8 mm
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Nettogewicht	600 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung



CCC

[Sonstige](#)

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3KC9603-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3KC9603-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3KC9603-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



