

Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, mit und ohne Zuhaltung 3SE51/2/3 und 3SF11/2/3 aus Edelstahlblech für 8 Vorhängeschlösser Bügel Durchmesser 4 bis 8,5 mm



Abbildung ähnlich

<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Sperreinsatz für Schalter mit getrenntem Betätiger/ Zuhaltung 3SE5 und 3SF1
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Schockfestigkeit</b>	• gemäß IEC 60068-2-27 30g / 11 ms
<b>Schwingfestigkeit</b>	• gemäß IEC 60068-2-6 0,35 mm / 5g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	• während Betrieb -25 ... +85 °C • während Lagerung -40 ... +90 °C
<b>Approbationen/Zertifikate</b>	

allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Sonstige
 CSA	 UR	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <a href="#">Bestätigungen</a>

## Weitere Informationen

**Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren, ...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

**CAx-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AV08-1AA3>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AV08-1AA3&lang=de)

letzte Änderung:

19.07.2018